

Entrée Principale (Main) à 12 Canaux avec 1 Ordre et 1 Retour d'Écoute.

Sortie Main SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Main, Alt & Mini SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Mini Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Mini Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Alt Gauche	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Alt Droite	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Main Ch 9	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Main Ch 10	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Main Ch 11	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Main Ch 12	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Cue SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Cue 1 Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Cue 1 Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Cue 2 Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Cue 2 Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
SLS Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
SLS Droite	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Casque Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Casque Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

AFL/D.Mix/Slate/GPIO SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Entrée AFL Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Entrée AFL Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Sortie D.Mix Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Sortie D.Mix Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Sortie Slate	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
GPIO		Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
GPIO		Froid	3	
		Chaud	2	
		Masse	15	
GPIO		Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

Entrées Main SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Alt (7.1) SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Stéréo et Main Ch 9-12 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Stéréo 1 Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Stéréo 1 Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Stéréo 2 Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Stéréo 2 Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Main Ch 9	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
Main Ch 10	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Main Ch 11	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Main Ch 12	8	Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

Entrées T/B, L/B, Cue 1 & 2 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Ordres Interne	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Retour Écoute	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Cue 2 Gauche 1	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Cue 3 Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
St-3/Cue 1 Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
St-3/Cue 1 Droite	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
St-4/Cue 2 Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
St-4/Cue 2 Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

Entrée Principale (Main) à 12 Canaux avec 2 entrées d'Ordres et 2 entrées Retours d'Écoute.

Sortie Main SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Main, Alt & Mini SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Mini Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Mini Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Alt Gauche	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Alt Droite	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Main Ch 9	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Main Ch 10	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Main Ch 11	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Main Ch 12	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Cue SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Cue 1 Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Cue 1 Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Cue 2 Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Cue 2 Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
SLS Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
SLS Droite	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Casque Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Casque Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

AFL/D.Mix/Slate/GPIO SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Entrée AFL Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Entrée AFL Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Sortie D.Mix Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Sortie D.Mix Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Sortie Slate	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
GPIO		Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
GPIO		Froid	3	
		Chaud	2	
		Masse	15	
GPIO		Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

Entrées Main SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Alt (7.1) SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Stéréo et Main Ch 9-12 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Stéréo 1 Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Stéréo 1 Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Stéréo 2 Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Stéréo 2 Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Main Ch 9	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
Main Ch 10	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Main Ch 11	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Main Ch 12	8	Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

Entrées T/B, L/B, Cue 1 & 2 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Ordres Interne	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Retour Écoute 1	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Ordres Externe	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Retour Écoute 2	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
St-3/Cue 1 Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
St-3/Cue 1 Droite	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
St-4/Cue 2 Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
St-4/Cue 2 Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	
		Masse	13	

Entrée Principale (Main) à 14 Canaux avec 1 entrée d'Ordres et 1 entrée Retours d'Écoute.

Sortie Main SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Main & Mini SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Mini Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Mini Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Main Ch 13	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
Main Ch 14	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Main Ch 9	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Main Ch 10	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Main Ch 11	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Main Ch 12	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Sorties Cue SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Cue 1 Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Cue 1 Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Cue 2 Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Cue 2 Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
SLS Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
SLS Droite	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Casque Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Casque Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	

AFL/D.Mix/Slate/GPIO SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Entrée AFL Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Entrée AFL Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Sortie D.Mix Gauche	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Sortie D.Mix Droite	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Sortie Slate	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
GPIO		Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
GPIO		Masse	3	
		Froid	16	
		Chaud	4	
GPIO		Masse	2	
		Froid	3	
		Chaud	15	
GPIO		Masse	0	
		Froid	2	
		Chaud	14	
GPIO		Masse	6	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Main SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Aux (7.1) SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
Gauche	1	Masse	25	
		Froid	12	
		Chaud	24	
Droite	2	Masse	11	
		Froid	23	
		Chaud	10	
Centre	3	Masse	22	
		Froid	9	
		Chaud	21	
LFE	4	Masse	8	
		Froid	20	
		Chaud	7	
Côté Gauche	5	Masse	19	
		Froid	6	
		Chaud	18	
Côté Droit	6	Masse	5	
		Froid	17	
		Chaud	4	
Arrière Gauche	7	Masse	16	
		Froid	3	
		Chaud	15	
Arrière Droite	8	Masse	2	
		Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées Stéréo et Main Ch 9-14 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Stéréo 1 Gauche	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Stéréo 1 Droite	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Main Ch 13	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Main Ch 14	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
Main Ch 9	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
Main Ch 10	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
Main Ch 11	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
Main Ch 12	8	Froid	14	
		Chaud	1	

Entrées T/B, L/B, Cue 1 & 2 SuB-D 25 Mâle sur le câble				
Fonction	Canal	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
		Châssis	13	
		Masse	25	
Ordres Interne	1	Froid	12	
		Chaud	24	
		Masse	11	
Retour Écoute 1	2	Froid	23	
		Chaud	10	
		Masse	22	
Ordres Externe	3	Froid	9	
		Chaud	21	
		Masse	8	
Retour Écoute 2	4	Froid	20	
		Chaud	7	
		Masse	19	
St-3/Cue 1 Gauche	5	Froid	6	
		Chaud	18	
		Masse	5	
St-3/Cue 1 Droite	6	Froid	17	
		Chaud	4	
		Masse	16	
St-4/Cue 2 Gauche	7	Froid	3	
		Chaud	15	
		Masse	2	
St-4/Cue 2 Droite	8	Froid	14	
		Chaud	1	

TMC-1 GPIO – Sub-D 25 F sur le câble			
Défaut	Fonction	Broche	Arrière du connecteur
Entrée LTC +		8	
Entrée LTC -		15	
Masse		7	
H/W Mute	GPO 0	14	
Ordres 1	GPO 1	6	
Ordres 2	GPO 2	13	
Utilisateur	GPO 3	5	
Ordres Interne 1	GPI 7	12	
Record	GPO 0	4	
Play	GPO 0	11	
Ordres Externe 2	GPI 4	3	
Ordres Externe 1	GPI 3	10	
Retour d'Ordres 2	GPI 2	2	
Retour d'Ordres 1	GPI 1	9	
Entrée AFL/PFL	GPI 0	1	